

ORANGE TOP Q31M-DC150

THE ULTIMATE POWER SOURCE

• LITHIUM LiFePO4 CICLO PROFUNDO

- BCI Grupo 31, 12,8 V
- Capacidad de reserva [tasa Ah@20hr]: 150
- Corriente de descarga máxima (5 segundos): 450 A
- Corriente de descarga máxima (continua): 150 A
- Peso: 38.4 libras.
- Longitud: 13 pulgadas
- Ancho: 6,81 pulgadas
- Altura: 9,43 pulgadas
- Cargador no incluido



BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO PARA APLICACIONES EXTREMAS

OPTIMA® ORANGETOP™ cuenta con terminales cuádruples para facilitar la instalación en una gama más amplia de accesorios de vehículos, además de un sistema de gestión de la batería (BMS) controlado por microprocesador que supervisa automáticamente el rendimiento de la batería. **OPTIMA ORANGETOP™** también tiene una clasificación IP67 contra la intrusión de polvo y agua y viene equipado con nuestro sistema patentado **OPTIMA® POWERLINK™**. Esta innovación revolucionaria proporciona una forma cómoda de controlar la batería, conectar el cargador y comunicar el estado de la batería. Por último, **OPTIMA® CPR™** desconecta automáticamente la batería de las cargas parásitas y reserva suficiente energía para iniciar el viaje.



OPTIMA ORANGETOP™

VENTAJAS

OPTIMA ORANGETOP™ Lithium (LiFePO4) Ciclo Profundo

Batería de ciclo profundo, como se utiliza para motores de pesca por curricán o aplicaciones de baterías para casas rodantes.

El avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) controlado por microprocesador supervisa y controla automáticamente todas las funciones.

Estado de carga de la celda balanceado BMS para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil.
Clasificación IP67 contra la intrusión de agua y polvo.

Comunicaciones líderes en la industria a través de NMEA 2000 y la aplicación Bluetooth que muestra el estado de la batería.

Soporta hasta 450A de descarga (5 segundos) y 150A continuos.

150 Ah, 150% de capacidad de la mayoría de las baterías del Grupo 31.

La tecnología de calentamiento automático de celdas permite la carga en condiciones de frío extremo y aumenta el rango de temperatura utilizable.

La comunicación entre baterías maximiza la carga, la ecualización y el rendimiento.

Terminales QUAD para una fácil instalación de accesorios.

Protección integrada contra el "volcado de carga" del alternador en caso de desconexión del BMS.

Se debe utilizar un cargador de litio, o algoritmo de carga de litio, para cargar baterías de litio.

WWW.NATIONWIDE-BATTERY.COM

